



日本電子機械工業会規格
Standard of Electronic Industries Association of Japan

EIAJ RC-5236
(旧 RCX-5232)

音響機器用ラッチロック式丸形コネクタ
Circular connectors latch lock type for audio equipment

1999年3月制定

作成

接続部品標準化委員会
Technical Standardization Committee on Connecting Components

発行

社団法人 日本電子機械工業会
Electronic Industries Association of Japan

日本電子機械工業会規格

音響機器用ラッチロック式丸形コネクタ

Circular connectors, latch lock type, for audio equipment

1. 適用範囲 この規格は、音響機器に使用するラッチ式ロック機構の付いた丸形コネクタ（以下コネクタという）について規定する。

備考 この規格の引用規格を次に示す。

JIS C 5401 電子機器用コネクタ通側

JIS C 5402 電子機器用コネクタ試験方法

JIS Z 9015 計数調整型抜取検査（供給者を選択できる場合の購入検査）

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は、JIS C 5401 及び JIS C 5402 による。

3. 形名

3.1 形名の構成 形名の構成は、次のような配列になる。

	(コネクタ	(コネクタの	(コンタク	(コンタクト	(コンタク	(等級を示す
	を	の	形状を	トの	の	の	の	の	の	トの	の	記号
	表	形	を表	の	配	端子部	接	の	接	の	の	記
	す	式	す	記	列	の	続	端	続	の	の	号
	記	を	記	号	を	表	方	部	法	を	の	号
	号	を	号	を	を	す	法	の	法	を	の	号
	号	を	号	号	を	記	を	の	を	記	の	号
	号	を	号	号	を	号	を	の	を	号	の	号
	号	を	号	号	を	号	を	の	を	号	の	号
例	3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.2.5	3.2.6	3.2.7	3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.2.5
	CN	CL	PF	02	S	2	B	CN	CL	PF	02	S

3.2 記号

3.2.1 コネクタを表す記号 コネクタを表す記号は、CNとする。

3.2.2 コネクタの形式を表す記号 コネクタの形式を表す記号は、CLとする。

3.2.3 コネクタの形状を表す記号 コネクタの形状を表す記号は、表1による。

表1 コネクタの形状

形状を表す記号	コネクタの形状
PF	ソケットプラグ
PM	ピンプラグ
RF	ソケットリセプタクル
RM	ピンリセプタクル
RSF	ソケットリセプタクル、スモールフランジ
RSM	ピンリセプタクル、スモールフランジ